
SOPRANO

Mód. Carregador USB 1M Bivolt

BRAVA	DELTA MONDO	REVITÁ	ILUS	ATRIA
573801	5UB9855-0PA01	5TG99413	5TG99102	05039.0500.18
573801PT	5UB9855-0PA02	5TG99413CA		
	5UB9855-0PA03	5TG99413CT		
			IMPERIA	IRIS
			773611	274002


A



Conjunto 1 Carregador USB Bivolt


ATRIA
05039.0300.05

B



Esquema de Ligação

C




Conjunto 1 Carregador USB Bivolt + 1 Tomada 10A

IRIS
254003

DELTA MONDO
5UB9855-2PA01


REVITÁ
5TG99466
5TG99466CA
5TG99466CT

D



Esquema de Ligação

E



Descrição do Produto e Aplicações

O Carregador USB (ver figura A) é um dispositivo ideal para o carregamento de aparelhos compatíveis, como smartphones, máquinas fotográficas, reprodutores de mídias (MP3, MP4, etc...), tablets, entre outros.

Dados Técnicos

Características do Produto
- Tensão de Alimentação: 100-240V~ Bivolt Automático
- Frequência: 50-60Hz
- Saída: 5Vcc ±0,25Vcc
- Potência de saída: 7,5 W
- Corrente Máxima de saída: 1,5A

Dados Mecânicos
- Dimensões do Módulo: 22,3mm x 44mm x 43mm (ver figura A)
- Dimensões do Conj. Montado: 122mm x 80mm x 43mm (ver fig. B e D)

Composição: Materiais plásticos isolantes e placa de circuito eletrônico.

Normas Técnicas
- Grau de Proteção (IEC 60529): IP20
- Atende as partes pertinentes da norma IEC 62684
- Proteção contra sobrecorrente e contra superaquecimento.

Condições Ambientais
- Temperatura ambiente de operação: -5ºC a +45ºC
- Temperatura de armazenamento: -25ºC a +70ºC
- Umidade relativa (não condensada): 5% a 93%

Validade: Indeterminada. Produto não perecível.

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Instruções de Instalação

Faça a conexão dos fios da rede elétrica no eletrônico montado no suporte, conforme esquema de ligação (ver figura c).

Cuidado: o produto deve ser usado em instalações internas e locais secos.

⚠ ATENÇÃO

- Verifique a potência necessária e a compatibilidade do dispositivo antes da conexão.
- Alguns aparelhos necessitam da instalação de drives/softwares para permitir a recarga da bateria via USB. Nesses casos, não será possível a recarga de bateria pelo Carregador USB.
- Este dispositivo não permite conexão de dados.
- O produto deve ser instalado por um profissional qualificado.
- O produto não deve ser aberto.
- Antes de instalar o produto, desligue a energia elétrica.
- Os cuidados de prevenção contra acidentes devem ser observados.
- Eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Informação sobre descarte e postos de coleta, favor consultar o nosso site.

Notas Gerais

A empresa reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas, bem como as características do produto, sem aviso prévio. Em caso de dúvida referente a este produto, favor contatar nosso suporte.

Produzido por:
Soprano Indústria Eletrometalúrgica Eireli
Indústria Brasileira
CNPJ: 88.634.977/0020-74
RSC 453, Número 5542, Bairro Desvio Rizzo
Caxias do Sul/RS
SAC: (54) 21017070
eletrica@soprano.com.br
www.soprano.com.br

RoHS ✓

AL1102-06
28.01.2021